

Коды ошибок в веб интерфейсе

Выделенные под модули диапазоны ошибок

DHCP Errors

112	Can't find MAC in DHCP leases file	Check dhcp.leases or Monitoring → Leases (If use leases2db.pl)
113	DHCP add address failed	Check web server log
114	IP: 'xxx.xxx.xxx.xx', MAC: \$_NOT_EXIST. Address Conflict	Address is Registration In system with other IP. Contact Administrator
116	Get last free IP from DHCP static table failed	Check: Customers → Logins → Dhchosts Check web server log.
117	Can't find your network 'xx'	Check: System → Dhchosts
118	DHCP Hosts Duplicate	This MAC or IP exists in system. Check: Customers → Logins → Dhchosts
119	DHCP add hosts error	Error in static host table. Check: web server log
120	Can't find assign network	Can't find static network for this guest IP Solution: System → Dhchosts \$conf{DV_IP_DISCOVERY}
122	IP not in network IP/MASK	Solution: System → Dhchosts

Internet Errors

140	Изменить Тарифный план. Не разрешённая операция	Функция изменения тарифного плана отключена для этого тарифа. Для включения нужно внести ТП в группу и в ней включить возможность менять изменения ТП пользователем
141	Выбран неправильный тарифный план	
142	Слишком маленький депозит для изменения ТП	

Ipn

161	Not found IP Не найден IP адрес	Адрес скоторым подключается пользователь не указан в пулах адресов разрешённых подключаться к данному серверу доступа.
162	Статус	Нужно изменить статус с текущего на активный для использования услуги

Cablecat

Cablecat::Trace

2200	Оборудование не указано ни на одной схеме коммутации
2201	Оборудование указано более чем на одной схеме коммутации
2202	Для оборудования не указан uplink
2203	Ошибка прохода коммутации (в ответе есть флаг конца цепочки, но нет пути коммутации)
2204	Ошибка прохода коммутации (ошибка при получении коммутации продолжения цепочки)
2205	Ошибка прохода коммутации (указанного волокна элемента нет на других коммутациях)
2206	Ошибка прохода коммутации (волокна элемента указано сразу на нескольких коммутациях)
2207	Ошибка прохода коммутации (Для элемента не указано правило следующего волокна)
2208 и 2209	Невозможно пройти через делитель (возможно указан не той стороной)
2210	Пользователь не указан на коммутации
2211	Пользователь не привязан к порту оборудования

2212	Не удалось получить информацию по привязке пользователя к оборудованию
2213	Порт оборудования привязан больше чем к одному порту кросса
2214	Порт кросса, к которому привязан порт оборудования нет на схеме коммутации
2215	Порт кросса, к которому привязан порт оборудования указан на больше чем одной схеме коммутации

From:
<http://abills.net.ua/wiki/> - **Advanced Billing Solution**

Permanent link:
http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:web_error_codes:ru

Last update: **2018/01/05 09:17**

