

# Печать и экспорт карт

В системе предусмотрена функция печати карточек оплаты и формирование шаблонов в формате PDF. Для работы с PDF форматом нужно установить Perl модуль .

Печать осуществляется на лист размером A4. Куда можно разместить 10 карточек.  
За печать карточек отвечают следующие шаблоны:

- cards\_print.tpl - печать в HTML формате
- cards\_print.pdf - PDF шаблон
- cards\_print.dsc - файл разметки для PDF шаблона

Пример

<div>Картка доступу до интернету</div> <div>iWi-Fi.com</div> <div>година(и)</div> <div>Login/Password :85493710</div> <div>100.00</div> <div>Serial № AA000000000001</div>	<div>Картка доступу до интернету</div> <div>iWi-Fi.com</div> <div>година(и)</div> <div>Login/Password :26237051</div> <div></div> <div>Serial № AA000000000002</div>
<div>Картка доступу до интернету</div> <div>iWi-Fi.com</div> <div>година(и)</div> <div>Login/Password :95961443</div> <div></div> <div>Serial № AA000000000003</div>	<div>Картка доступу до интернету</div> <div>iWi-Fi.com</div> <div>година(и)</div> <div>Login/Password :74862352</div> <div></div> <div>Serial № AA000000000004</div>
<div>Картка доступу до интернету</div> <div>iWi-Fi.com</div> <div>година(и)</div> <div>Login/Password :80498047</div> <div></div> <div>Serial № AA000000000005</div>	<div>Картка доступу до интернету</div> <div>iWi-Fi.com</div> <div>година(и)</div> <div>Login/Password :66691054</div> <div></div> <div>Serial № AA000000000006</div>
<div>Картка доступу до интернету</div> <div>iWi-Fi.com</div> <div>година(и)</div> <div>Login/Password :50316006</div> <div></div> <div>Serial № AA000000000007</div>	<div>Картка доступу до интернету</div> <div>iWi-Fi.com</div> <div>година(и)</div> <div>Login/Password :13732342</div> <div></div> <div>Serial № AA000000000008</div>
<div>Картка доступу до интернету</div> <div>iWi-Fi.com</div> <div>година(и)</div> <div>Login/Password :36368324</div> <div></div> <div>Serial № AA000000000009</div>	<div>Картка доступу до интернету</div> <div>iWi-Fi.com</div> <div>година(и)</div> <div>Login/Password :42596466</div> <div></div> <div>Serial № AA000000000010</div>

При формирование печатной странички можно использовать следующие переменные шаблона

SERIAL_0	Серийный номер
LOGIN_0	Логин
PIN_0	Пин или пароль карточки

<b>TP_0</b>	Тарифный план для универсальной карточки
<b>SUM_0</b>	Цена карточки
<b>EXPIRE_0</b>	Дата окончания действия карточки
<b>AGE_0</b>	Время дествия карточки с момента первого входа используется только для универсальных карт
<b>TIME_LIMIT_0</b>	Предоплаченное время работы по данной карточке, только для универсальных карт. Время указывается в часах

Номер в конце переменной указывает место размещение данных по карточке на листе

<b>0</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>9</b>

Также можно экспортировать уже созданные карточки в формат CSV. В файл экспорта заносятся следующие поля разделённые табуляцией:  
SERIAL LOGIN, PASSWORD/PIN, TARIF\_PLAN, SUM, EXPIRE, AGE, TIME\_LIMIT.