

Группы Cams

Группы используются для привязки камер к определенным пользователям.

Группа привязывается по адресу (**По дому, или улице или району**), т.е. пользователь получает доступ к группам, с которыми у него один и тот же адрес.

Если адрес группы не указан, тогда она становится **публичной** (каждый пользователь получает к ней доступ).

Камеры: Группа

Услуга * Flussonic x ▾

Название

Районы -- x ▾

Улица -- x ▾

Дом -- x ▾

Мах. Пользователи

Мах. Камеры

Комментарии

Добавить

+	Название	Местоположение	Услуга	Мах. Пользователи	Мах. Камеры	Комментарии
	Second		Omega TP	23	23	
	Test group		Flussonic	21	23	

Всего: 2

Услуга:	Сервис Cams
Название:	Название группы, если не указывать, то формируется с адреса.
Район, Улица, Дом	Адрес камеры (можно указать Район или Район + Улица или Район + Улица + Дом)
Максимально камер:	Максимальное количество камер, которые могут присутствовать в группе
Максимально пользователей:	Максимальное количество пользователей, которые могут присутствовать в группе
Комментарии:	Комментарии к тарифу

Для автоматического подписания пользователя на доступные группы, нужно прописать в файле **config.pl**:

```
$conf{CAMS_CHECK_USER_GROUPS} = 1;
```