

## Журнал адресов

Для работы модуля нужно загрузить карты районов:

1. Создание района и добавление карты
2. Добавление улиц и домов в систему
3. Добавление карты на уже созданный район
4. Включите журнал адресов в config.pl добавлением параметра `$conf{ADDRESS_REGISTER}=1;`

### Конвертация адресов в журнал адресов

MySQL:

```
REPLACE INTO streets (name, district_id) select address_street, 1 from users_pi group by 1;
REPLACE INTO builds (street_id, number) select s.id, address_build from users_pi u, streets s
  WHERE u.address_street=s.name group by address_street, address_build;
UPDATE users_pi pi
  LEFT JOIN streets s ON (s.name=pi.address_street)
  LEFT JOIN builds b ON (s.id=b.street_id AND b.number=pi.address_build)
  SET pi.location_id=b.id
  WHERE pi.location_id=0
```

1. Создание района и добавление карты

### Настройка/Журнал адресов

1. Заполняем форму
2. Выбираем изображение-карту сети (поддерживаемые форматы **jpg, gif, png** )
3. Нажимаем кнопку **Добавить**

Районы

Название:

Страна:

Город:

Индекс:

Карта сети:  Обзор...

Комментарии

Добавить

2. Добавление улиц и домов в систему

Добавление улиц

### Настройка/Журнал адресов/Улицы

Заполняем поле **Название**

Улица

Название:

Районы:

и выбираем из поля **Регионы** доступные регионы, если в списке нет регионов - смотрим пункт **1.Создание района.**

Улица

Название:

Районы:

жмем кнопку **Добавить**.

Добавление домов

**Настройка/Журнал адресов/Улицы**

Выделяем нужную улицу в таблице и жмем напротив нее в поле **Дома** на цифру


# ▲	Название □	Районы □	Дома □	-	Улицы
1	МУ		0	<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
2	Улица победы		0	<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
3	Street		0	<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
4	Горького		0	<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
5	streetname		0	<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
6	Труда		0	<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
7	победы		0	<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
8	прима		0	<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
9			0	<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
10	testMapStreet1	District 2	4	<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
11	testMapStreet2	District 2	6	<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
12	street 1	District 1	3	<input type="button" value="Изменить"/>	<input type="button" value="Удалить"/>
Всего:				<b>12</b>	

Должна появиться вот такая форма :

### Дом

**Номер:**

**Корпус:**

**Улица:**  

**Подъезды:**

**Этажи:**

**Квартиры:**

**Планируемый к подключению:**

Заполняем форму и жмем кнопку **Добавить**

### 3. Добавление карты на уже созданный район

#### Настройка/Журнал адресов

В форме Районы есть поле - **Карта сети**, которое показывает существует ли карта сети для района

# ▲	Название □	Страна □	Город □	Индекс □	Улицы □	Карта сети □	-	Районы
1	Main District				1	Да	Изменить	Удалить
2	teststreet				1	Нет	Изменить	Удалить

Для добавления карты сети, в форме **Районы** выделяем нужный район и нажимаем кнопку **Изменить**:

# ▲	Название □	Страна □	Город □	Индекс □	Улицы □	Карта сети □	-	Районы
7	District 2				2	Да	Изменить	Удалить
8	District 1				1	Да	Изменить	Удалить

Выбираем нужное изображение (поддерживаемые форматы **jpg, gif, png**) и жмем кнопку **Добавить**

**Районы**

Название:

Страна:

Город:

Индекс:

Карта сети:

Комментарии

Замена существующей карты сети

Для замены существующей карты сети, выполняем те же действия что и при добавлении, старое изображение замениться.

From:  
<http://www.abills.net.ua/wiki/> - **Advanced Billing Solution**

Permanent link:  
**<http://www.abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:modules:maps:address>**

Last update: **2017/12/17 10:50**

