

Conax TV

- Установка модуля
- Включение услуги
- Создание тарифных планов
- Настройка в файле abills/libexec/config.pl:
- Заведение услуги абоненту
- Смена тарифа пользователю или отключение.
- Добавление дополнительных экранов(карт)
- Проверка статуса подписки
- Подписка , отписка и блокировка карт

Установка модуля

```
cp Conax.pm /usr/abills/Abills/modules/Iptv/
```

Включение услуги

Настройка > Телевидение

Сервисы

Номер:	<input type="text" value="1"/>	Версия плагина: 0.3
Название:	<input type="text" value="Conax test"/>	
Plug-in:	<input type="text" value="Conax"/>	
Пользователь PORTAL:	<input type="text" value="Control"/>	
Отключено:	<input type="checkbox"/>	
Портал продавца услуги:	<input type="text"/>	

Авторизация +

Комментарии

После включения услуги нажмите кнопку **Тест**, чтобы удостовериться в связи с сервисом.

Создание тарифных планов

Переходим в меню **Настройка>Телевидение>Тарифные планы**

Выбираем сервис **Conax**. Вводим необходимые данные. В поле **Filter id** вносим id тарифа в системе Conax. Есть возможность указывать несколько тарифов в одном. Например: в поле Filter id заносим: 401,402,403, т.е. при данном тарифе у пользователя будет доступ к этим тарифам.

Тарифный план -

Сервисы: x ▾

#:

Название:

Предупреждение:

Группа: ▾

Другое -

Активация:

Изменить:

Вид оплаты: x ▾

Кредит:

Filter ID:

Настройка в файле `abills/libexec/config.pl`:

<code>\$conf{CONAX_FTP_HOST} = "192.168.1.197";</code>	FTP Host
<code>\$conf{CONAX_FTP_LOGIN} = "test";</code>	Логин для FTP
<code>\$conf{CONAX_FTP_PASSWORD} = "12345678";</code>	Пароль для FTP

Заведение услуги абоненту

Телевидение:

Услуга: 1 Conax test

Тарифный план: 10 4 : 401 - DVB - Базовый

Статус: Активно

E-mail:

MAC (Modem): 123456789012

Дополнительно

Активация

В поле **MAC** указываем номер карты (Обязательно).

Смена тарифа пользователю или отключение.

Что-бы сменить тариф пользователю нужно сначала сменить ему статус на **Отключено**, запустить(дождаться) скрипты и после поставить нужный тариф и сменить статус на активно.

Для удаление подписки нужно сменить статус на **Отключено**.

Добавление дополнительных экранов(карт)

Если провайдер разрешает абонентам регистрировать дополнительные устройства, нужно завести дополнительные экраны. После заведения дополнительных экранов в тарифных планах, у абонентов появляется возможность регистрировать дополнительные устройства. Максимальное количество дополнительных экранов указывается в тарифном плане.

Настройка экранов - [Экраны](#)

Услуга: 1 Conax test

Добавить Экраны

Добавить Экраны

Тарифный план: 4 401 - DVB - Базовый

Статус: Активно

E-mail:

MAC (Modem): 0180602

Дополнительно

Изменить

В поле **MAC** указываем номер карты.

Услуга Добавить Экраны

Экраны

Номер: 1

PIN:

MAC/SID:

Серия:

Добавить

Проверка статуса подписки

Для проверки подписки нужно нажать на кнопку **Статус**

Информация

Услуга	Номер карты	Конец авторизации
402	01806023462	2020-4-30
402	01806023499	2020-4-30
401	01806023499	2020-4-30

Подписка , отписка и блокировка карт

Для подписки, отписки или блокировки карт нужно нажать на **Экраны**

При блокировке карта будет отписана от тарифа и будет запрещено подписывать её.

Экраны



Номер
карты

Услуга

018060234970

405 - DVB - VIP Кино
(405)

Подписать

Отписаться

Заблокировать

018060234996

405 - DVB - VIP Кино
(405)

Подписать

Отписаться

Заблокировать

018060234624

405 - DVB - VIP Кино
(405)

Подписать

Отписаться

Заблокировать



 **Информация**

Карта успешно отписана