

# Conax TV

- Установка модуля
- Включение услуги
- Создание тарифных планов
- Настройка в файле abills/libexec/config.pl:
- Заведение услуги абоненту
- Смена тарифа пользователю или отключение.
- Добавление дополнительных экранов(карт)
- Проверка статуса подписки
- Подписка , отписка и блокировка карт

## Установка модуля

```
cp Conax.pm /usr/abills/Abills/modules/Iptv/
```

## Включение услуги

**Настройка > Телевидение**

### Сервисы

Номер:	<input type="text" value="1"/>	Версия плагина: 0.3
Название:	<input type="text" value="Conax test"/>	
Plug-in:	<input type="text" value="Conax"/>	
Пользователь PORTAL:	<input type="text" value="Control"/>	
Отключено:	<input type="checkbox"/>	
Портал продавца услуги:	<input type="text"/>	

### Авторизация +

Комментарии

После включения услуги нажмите кнопку **Тест**, чтобы удостовериться в связи с сервисом.

## Создание тарифных планов

Переходим в меню **Настройка>Телевидение>Тарифные планы**

Выбираем сервис **Conax**. Вводим необходимые данные. В поле **Filter id** вносим id тарифа в системе Conax. Есть возможность указывать несколько тарифов в одном. Например: в поле Filter id заносим: 401,402,403, т.е. при данном тарифе у пользователя будет доступ к этим тарифам.

### Тарифный план -

**Сервисы:**  x ▼

**#:**

**Название:**

**Предупреждение:**

**Группа:**  ▼

### Другое -

**Активация:**

**Изменить:**

**Вид оплаты:**  x ▼

**Кредит:**

**Filter ID:**

Настройка в файле `abills/libexec/config.pl`:

<code>\$conf{CONAX_FTP_HOST} = "192.168.1.197";</code>	FTP Host
<code>\$conf{CONAX_FTP_LOGIN} = "test";</code>	Логин для FTP
<code>\$conf{CONAX_FTP_PASSWORD} = "12345678";</code>	Пароль для FTP

**Заведение услуги абоненту**

Телевидение:

Услуга	1 Conax test	
Тарифный план:	10 4 : 401 - DVB - Базовый	▼
Статус:	Активно	▼
E-mail:	<input type="text"/>	
MAC (Modem):	123456789012	

Дополнительно

[Активация](#)

В поле **MAC** указываем номер карты (Обязательно).

### Смена тарифа пользователю или отключение.

Что-бы сменить тариф пользователю нужно сначала сменить ему статус на **Отключено**, запустить(дождаться) скрипты и после поставить нужный тариф и сменить статус на активно.

Для удаление подписки нужно сменить статус на **Отключено**.

### Добавление дополнительных экранов(карт)

Если провайдер разрешает абонентам регистрировать дополнительные устройства, нужно завести дополнительные экраны. После заведения дополнительных экранов в тарифных планах, у абонентов появляется возможность регистрировать дополнительные устройства. Максимальное количество дополнительных экранов указывается в тарифном плане.

Настройка экранов - [Экраны](#)

Услуга [Добавить](#) [Экраны](#)

Добавить Экраны, ие: 77

Услуга	1 Conax test	
Тарифный план:	4 401 - DVB - Базовый	
Статус:	Активно	▼
E-mail:	<input type="text"/>	
MAC (Modem):	0180602	

Дополнительно

[Изменить](#)

В поле **MAC** указываем номер карты.

Услуга Добавить Экраны

### Экраны

Номер: 1

PIN:

MAC/CID:

Серия:

Добавить

## Проверка статуса подписки

Для проверки подписки нужно нажать на кнопку **Статус**

### Информация ×

Услуга	Номер карты	Конец авторизации
402	01806023462	2020-4-30
402	01806023499	2020-4-30
401	01806023499	2020-4-30

## Подписка , отписка и блокировка карт

Для подписки, отписки или блокировки карт нужно нажать на **Экраны**

При блокировке карта будет отписана от тарифа и будет запрещено подписывать её.

## Экраны



**Номер  
карты**

**Услуга**

018060234970

405 - DVB - VIP Кино  
(405)

Подписать

Отписаться

Заблокировать

018060234996

405 - DVB - VIP Кино  
(405)

Подписать

Отписаться

Заблокировать

018060234624

405 - DVB - VIP Кино  
(405)

Подписать

Отписаться

Заблокировать



### **Информация**

Карта успешно отписана