

OSMP

Параметр	Значение
Протокол	http://abills.net.ua/misc/interface_podkl_usl.pdf
ID	44
Версия модуля	7.02
Версия биллинга	>0.78.30

Настройки модуля

1. Скопировать файл `Osmpr.pm` в папку `/usr/abills/Abills/modules/Paysys/systems/`
2. Зайти в меню **Настройки>Paysys>Настройки**
3. Добавить платежную систему

Настройка > Paysys > Настройки

Добавить Плат. система

Плат. система	Osmpr.pm
PAYSYS_NAME_ACCOUNT_KEY	UID
PAYSYS_NAME_CURRENCY	860
PAYSYS_NAME_EXTRA_INFO	1
PAYSYS_NAME_EXT_PARAMS	deposit, fio, contract_id
PAYSYS_NAME_LOGIN	Osmpr
PAYSYS_NAME_PASSWD	123456
ID:	44
Название:	Osmpr
IP	192.168.1.1
Вид оплаты	
Приоритет	

Включить

[Добавить](#)

Параметр	Значение	Пример
PAYSYS_OSMR_ACCOUNT_KEY	Поле для идентификации пользователя по параметру account системы OSMP. В качестве поля для идентификации может использоваться любое поле персональной информации о пользователе. Если поле меньше шести символов, его нужно дополнить спереди нулями при вводе в терминал. По умолчанию используется UID как идентификатор пользователя.	UID
PAYSYS_OSMR_EXTRA_INFO	Включает тег <code>extra_info</code> , в котором показывает депозит, сумму следующего списания и дату следующего списания.	1

PAYSYS_OSMP_EXT_PARAMS	<p>Расширение параметров проверки абонента check дополнительными опциями. Опции берутся из листинга опций абонента</p> <p>Пример ответа <deposit>deposit</deposti> <fio>fio</fio> <contract_id>contract</contract_id></p> <p>При ID системы равно 200 пример ответа будет следующим:</p> <pre><fields> <field1 name="deposit"> value1</field1> <field2 name="fio"> value2</field2> ... <fieldN name="contract_id">valueN</fieldN> </fields></pre>	deposit,fio, contract_id
PAYSYS_OSMP_LOGIN	Логин при Basic авторизации чекера платежей (если включена авторизация в OSMP).	Osmp
PAYSYS_OSMP_PASSWD	Пароль при Basic авторизации чекера платежей (если включена авторизация в OSMP).	123456789
PAYSYS_NAME_CURRENCY	Код валюты	860

Наследование

Наследование настраивается так же, как и сам модуль OSMP. При настройке в меню **Настройки>Paysys>Настройки** различия будут в том, что нужно внести ID (уникальное значение в вашей системе), НАЗВАНИЕ и IP платежной системы, которая настраивается.

Название	IP	Протокол
EPUL	185.161.224.98,185.161.224.104	
GoldenPay	213.154.0.230,85.132.71.234	
Modenis	85.132.4.34, 94.20.61.164	
MilliOn	85.132.120.9/32,109.205.166.108/32	
Asisnur	95.47.232.100	
iBox	213.160.149.229, 185.46.150.122, 213.160.154.26, 185.46.148.218, 213.160.149.230, 185.46.148.219	https://docs.google.com/document/d/17owwviuqauB-VPykThajV9h1DcoqDJZk8_CETftI6HE/edit#
Tyme	уточнить у представителя платежной системы	
ExpressPay	62.212.235.36, 95.86.130.77, 95.86.130.73	Азербайджан
SmartPay		

Добавить Плат. система

Плат. система	<input type="text" value="Osmprn"/>
PAYSYS_NAME_ACCOUNT_KEY	<input type="text" value="LOGIN"/>
PAYSYS_NAME_EXTRA_INFO	<input type="text"/>
PAYSYS_NAME_EXT_PARAMS	<input type="text" value="deposit,fio,contract_id"/>
PAYSYS_NAME_LOGIN	<input type="text"/>
PAYSYS_NAME_PASSWD	<input type="text"/>
ID:	<input type="text" value="44"/>
Название:	<input type="text" value="Epu1"/>
IP	<input type="text" value="185.161.224.98,185.161.224.104"/>
Вид оплаты	<input type="text" value="--"/>
Приоритет	<input type="text"/>

Включить

Тестирование

Для тестирования работы модуля с наследованием нужно:

1. Перейти в `/usr/abills/Abills/modules/Payscale/t/`
2. Запустить команду `./Osmpr.t`
3. Добавить нужные параметры из мануала

Параметр	Значение
KEY=	Ключ по которому будет проходить транзакция (Login, UID в зависимости от ваших настроек) - в доработке
NAME=	Название платежной системы
ID=	ID платежной системы
URL=	IP:PORT - для веб-страницы биллинга