# Conax TV

- Установка модуля
- Включение услуги
- Создание тарифных планов
- Настройка в файле abills/libexec/config.pl:
- Заведение услуги абоненту
- Смена тарифа пользователю или отключение.
- Добавление дополнительный экранов(карт)
- Проверка статуса подписки
- Подписка , отписка и блокировка карт

### Установка модуля

cp Conax.pm /usr/abills/Abills/modules/Iptv/Conax/

Включение услуги

Настройка> Телевидение

Сервисы		
Номер:	1	Версия плагина: 0.3
Название:	Conax test	
Plug-in:	Conax	
Пользователь PORTAL:	Control	v
Отключено:		
Портал продавца услуги:		
Авторизация		+
Комментарии		
	Тест Сог	nsole
	Изменит	ь

После включения услуги нажмите кнопку Тест, чтобы удостовериться в связи с сервисом.

#### Создание тарифных планов

Переходим в меню Настройка>Телевидение>Тарифные планы

Выбираем сервис **Conax.** Вводим необходимые данные. В поле **Filter id** вносим id тарифа в системе Conax. Есть возможность указывать несколько тарифов в одном. Например: в поле Filter id заносим: 401,402,403, т.е. при данном тарифе у пользователя будет доступ к этим тарифам.

Тарифный план	4	-
Сервисы:	103 Conax 🗙 💌	
#:	8	
Название:	DVB Максимум	
Предупреждение:	0	
Группа:	•	
Другое		-
Активация:	0.00	
Изменить:	0.00	
Вид оплаты:	0 Предоплата	<b>x</b> •
Кредит:	0	

# Настройка в файле abills/libexec/config.pl:

\$conf{CONAX_FTP_HOST} = "192.168.1.197";	FTP Host
<pre>\$conf{CONAX_FTP_LOGIN} = "test";</pre>	Логин для FTP
<pre>\$conf{CONAX_FTP_PASSWORD} = "12345678";</pre>	Пароль для FTP

## Заведение услуги абоненту

Телевидение:							
	Услуга	1 Conax test			Ŧ		E
Тарифный план:	104:401-[	)VB - Базовый		*			
Статус:	Активно			Ŧ			
E-mail:							
MAC (Modem):	1234567890	12					
Дополнительно							+
			Активация				

В поле МАС указываем номер карты (Обязательно).

#### Смена тарифа пользователю или отключение.

Что-бы сменить тариф пользователю нужно сначало сменить ему статут на **Отключено**, запустить(дождаться) скрипты и после поставить нужный тариф и сменить статус на активно.

Для удаление подписки нужно сменить статус на Отключено.

#### Добавление дополнительный экранов(карт)

Если провайдер разрешает абонентам регистрировать дополнительные устройства, нужно завести дополнительные экраны. После заведения дополнительных экранов в тарифных планах, у абонентов появляется возможность регистрировать дополнительные устройства. Максимальное количество дополнительных экранов указывается в тарифном плане.

#### Настройка экранов - Экраны

Услуга	Добавить	Экраны		
		Добавить Экраны Ие: 77		
			Услуга 1 Conax test т	
		Тарифный план:	4 401 - DVB - Базовый	1
		Статус:	Активно 🔻	
		E-mail:		
		MAC (Modem):	0180602	
		Дополнительно		+
			Изменить	

В поле МАС указываем номер карты.

Услуга	⊠Добавить	Экраны			
				Экраны	
				Номер:	1
				PIN:	
				MAC/CID:	123456789012
				Серия:	
					Добавить

## Проверка статуса подписки

Для проверки подписки нужно нажать на кнопку Статус

Информа	ация		-
Услуга	Номер карты	Конец авторизации	
402	01806023462	2020-4-30	
402	01806023499	2020-4-30	
401	01806023499	2020-4-30	

#### Подписка, отписка и блокировка карт

Для подписки, отписки или блокировки карт нужно нажать на Экраны

При блокировке карта будет отписана от тарифа и будет запрещено подписывать её.

Экраны				-
Номер карты	Услуга			
018060234970	405 - DVB - VIP Кино (405)	Подписать	Отписаться	Заблокировать
018060234996	405 - DVB - VIP Кино (405)	Подписать	Отписаться	Заблокировать
018060234624	405 - DVB - VIP Кино (405)	Подписать	Отписаться	Заблокировать

×

오 Информация

Карта успешно отписана