Paynet

- [Общая информация](#)
- [Настройки модуля](#)

Типы пополнения: терминалы оплаты (Узбекистан)

<https://paynet.uz/>

Общая информация

Параметр	Значение
Протокол	ProviderWebServiceDeveloperManual-v1.3.pdf
ID	76
Версия модуля	7.02
Версия биллинга	0.8
IPs	213.230.106.112/28, 213.230.65.80/28, 213.230.64.85, 91.196.76.53

Настройки модуля

1. Скопировать файл Paynet.pm в папку `/usr/abills/Abills/modules/Paysys/systems/`
2. Зайти в меню **Настройки>Paysys>Настройки**
3. Добавить платежную систему

Настройка > Paysys > Настройки

Добавить Плат. система

Плат. система	<input type="text" value="Paynet.pm"/>
PAYSYS_PAYNET_ACCOUNT_KEY	<input type="text"/>
PAYSYS_PAYNET_CURRENCY	<input type="text"/>
PAYSYS_PAYNET_PASSWORD	<input type="text"/>
PAYSYS_PAYNET_USERNAME	<input type="text"/>
ID:	<input type="text" value="76"/>
Название:	<input type="text" value="Paynet"/>
IP	<input type="text"/>
Вид оплаты	<input type="text"/>
Приоритет	<input type="text"/>

Включить

Параметр	Описание	Пример
PAYSYS_PAYNET_ACCOUNT_KEY	Название поля для идентификации абонента	UID
PAYSYS_PAYNET_PASSWORD	Пароль для авторизации запросов	123456
PAYSYS_PAYNET_USERNAME	Имя пользователя для авторизации запросов	paynet
PAYSYS_PAYNET_CURRENCY	ISO код валюты	860

PAYSYS_PAYNET_USER_PARAMETER	Поле в котором передается пользователь от платежной системы	account
------------------------------	---	---------