

Conax TV

- Установка модуля
- Включение услуги
- Создание тарифных планов
- Настройка в файле abills/libexec/config.pl:
- Заведение услуги абоненту
- Смена тарифа пользователю или отключение.
- Добавление дополнительных экранов(карт)
- Проверка статуса подписки
- Подписка , отписка и блокировка карт

Установка модуля

```
cp Conax.pm /usr/abills/Abills/modules/Iptv/Conax/
```

Включение услуги

Настройка> Телевидение

Сервисы

Номер:

1

Версия плагина: 0.3

Название:

Conax test

Plug-in:

Conax

Пользователь
PORTAL:

Control

Отключено:

☐

Портал
продавца
услуги:

Авторизация

+

Комментарии

Тест

Console

Изменить

После включения услуги нажмите кнопку **Тест**, чтобы удостовериться в связи с сервисом.

Создание тарифных планов

Переходим в меню **Настройка>Телевидение>Тарифные планы**

Выбираем сервис **Conax**. Вводим необходимые данные. В поле **Filter id** вносим id тарифа в системе Conax. Есть возможность указывать несколько тарифов в одном. Например: в поле Filter id заносим: 401,402,403, т.е. при данном тарифе у пользователя будет доступ к этим тарифам.

Тарифный план

Сервисы:

103 Conax

✕ ▼

#:

8

Название:

DVB Максимум

Предупреждение:

0

Группа:

▼

Другое

Активация:

0.00

Изменить:

0.00

Вид оплаты:

0 Предоплата

✕ ▼

Кредит:

0

Filter ID:

401,402,403,404,405

Настройка в файле `abills/libexec/config.pl`:

<code>\$conf{CONAX_FTP_HOST} = "192.168.1.197";</code>	FTP Host
<code>\$conf{CONAX_FTP_LOGIN} = "test";</code>	Логин для FTP
<code>\$conf{CONAX_FTP_PASSWORD} = "12345678";</code>	Пароль для FTP

Заведение услуги абоненту

Телевидение:

Услуга

1 Conax test

Тарифный план:

10 4 : 401 - DVB - Базовый

Статус:

Активно

E-mail:

MAC (Modem):

123456789012

Дополнительно

Активация

В поле **MAC** указываем номер карты (Обязательно).

Смена тарифа пользователю или отключение.

Что-бы сменить тариф пользователю нужно сначала сменить ему статус на **Отключено**, запустить(дождаться) скрипты и после поставить нужный тариф и сменить статус на активно.

Для удаление подписки нужно сменить статус на **Отключено**.

Добавление дополнительных экранов(карт)

Если провайдер разрешает абонентам регистрировать дополнительные устройства, нужно завести дополнительные экраны. После заведения дополнительных экранов в тарифных планах, у абонентов появляется возможность регистрировать дополнительные устройства. Максимальное количество дополнительных экранов указывается в тарифном плане.

Настройка экранов - [Экраны](#)

Услуга

Добавить

Экраны

Добавить Экраны

Добавить Экраны

Услуга

1 Conax test

Тарифный план:

4 401 - DVB - Базовый

Статус:

Активно

E-mail:

MAC (Modem):

0180602

Дополнительно

Изменить

В поле **MAC** указываем номер карты.

Услуга

Добавить

Экраны

Экраны

Номер: 1

PIN:

MAC/CID:

Серия:

Добавить

Проверка статуса подписки

Для проверки подписки нужно нажать на кнопку **Статус**

Информация			x
			
Услуга	Номер карты	Конец авторизации	
402	01806023462	2020-4-30	
402	01806023499	2020-4-30	
401	01806023499	2020-4-30	

Подписка , отписка и блокировка карт

Для подписки, отписки или блокировки карт нужно нажать на **Экраны**

При блокировке карта будет отписана от тарифа и будет запрещено подписывать её.

Экраны



Номер
карты

Услуга

018060234970

405 - DVB - VIP Кино
(405)

Подписать

Отписаться

Заблокировать

018060234996

405 - DVB - VIP Кино
(405)

Подписать

Отписаться

Заблокировать

018060234624

405 - DVB - VIP Кино
(405)

Подписать

Отписаться

Заблокировать



Информация

Карта успешно отписана