OSMP

- Настройки модуля
- Наследование

Параметр	Значение
Протокол	http://abills.net.ua/misc/interface_podkl_usl.pdf ABillS Protocol
ID	44
Версия модуля	8.28
Версия биллинга	>1.10.01

Настройки модуля

- 1. Скопировать файл Osmp.pm в папку /usr/abills/Abills/modules/Paysys/systems/
- 2. Зайти в меню Настройки>Paysys>Настройки
- 3. Добавить платежную систему

Add Pay system		
ID:	44	
Priority:	0	
Name:	Osmp	
Payment type:	Osmp × •	
IP:		
DOCUMENTATION:	http://abills.net.ua:8090/display/AB/OSMP	
Logon	2	
	Change	

Параметр	Значение	Пример
PAYSYS_NAME_ ACCOUNT_KEY	Поле для идентификации пользователя по параметру account системы OSMP. В качестве поля для идентификации может использоваться любое поле персональной информации о пользователе. Если поле меньше шести символов, его нужно дополнить спереди нулями при в воде в терминал. По умолчанию используется UID как идентификатор пользователя.	UID
PAYSYS_NAME_ EXTRA_INFO	Включает тег extra_info, в котором показывает депозит, сумму следующего списания и дату следующего списания.	1

PAYSYS_NAME_ EXT_PARAMS	Расширение параметров проверки абонента check дополнительными опциями. Опции берутся из листинга опций абонента	deposit,fio,contract_id
	Пример ответа <deposit>deposit <fio>fio</fio></deposit>	
	<contract_id>contract</contract_id>	
	При ID системы равно 200 пример ответа будет следующим:	
	<fields></fields>	
	<field1 name="deposit"> value1</field1>	
	<field2 name="fio"> value2</field2>	
	<fieldn name="contract_id">valueN</fieldn>	
PAYSYS_NAME_ LOGIN	Логин при Basic авторизации чекера платежей (если включена авторизация в OSMP).	Osmp
PAYSYS_NAME_ PASSWD	Пароль при Basic авторизации чекера платежей (если включена авторизация в OSMP).	123456789
PAYSYS_NAME_ CURRENCY	Код валюты	860
PAYSYS_NAME_ ACCOUNT_REXE XP	Проверка пользователя на регулярное выражение	\d+
PAYSYS_NAME_ FAST_PAY	URL на платежную систему	https://www.million.az /services/mobile /Azercell
PAYSYS_NAME_ SKIP_SUM	Не проверять поле sum в запросе	1
PAYSYS_NAME_ GROUP_ID	ID компании в биллинге, можно через запятую	10
PAYSYS_NAME_ ENABLE_VERSION	Возвращать версию модуля	1

Наследование

Наследование настраивается так же, как и сам модуль OSMP. При настройке в меню Настройки>Paysys>Настройки различия будут в том, что нужно внести ID (уникальное значение в вашей системе), НАЗВАНИЕ и IP платежной системы, которая настраивается.

ID	Название	IP	Протокол	Комментарии
	EPUL	185.161.224.98,185.161.224.104		

	GoldenPay (Hesab)	213.154.0.230,85.132.71.234		
193	MilliOn (PashaPay)	85.132.120.9/32,109.205.166.108/32		Чтобы модуль работал корректно, нужно во время добавления модуля прописать ID 193 IIII
	Asisnur	95.47.232.100		
	iBox	213.160.149.229, 185.46.150.122, 213.160.154.26, 185.46.148.218, 213.160.149.230, 185.46.148.219	https://docs.google.com/document/d /17owwviuqauB= VPykThajV9h1DcoqDJZk8_CETftl6HE/edit#	Банк закрылся
	Tyme	уточнить у представителя платежной системы		
	ExpressPay	62.212.235.36, 95.86.130.77, 95.86.130.73	Азербайджан	
	SmartPay			
	YIGIM	146.185.151.69	https://yigim.az (Азербайджан)	
	Sberbank_o nline	194.186.207.0/24, 194.54.14.0/24	Sberbank_online	Больше не поддерживается
	Balance	194.176.111.33, 91.192.66.11	Узбекистан	
	eManat (Modenis)	85.132.4.34, 94.20.61.164, 94.20.38.68, 94.20.61.166	Азербайджан	
	Fpay (Fizzapay)	185.32.45.6, 185.32.45.3	Азербайджан	
	Kassam	188.72.143.99, 188.72.143.88	Азербайджан	
	Mobidram		Армения	
	Здесь может	быть Ваша платежня система	1	